



* Подбирают при регулировании
 Знаками «O» и «□» обозначены точки автоматического контроля.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ
 Схема электрическая принципиальная
 И23.215.189ПЭ3

ВЫПРЯМИТЕЛЬ
 Перечень элементов И23.215.189ПЭ3

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		КОНДЕНСАТОРЫ		
	C1, C2	КМ-56-Н30-0,022 мкФ +50 %-В -20	2	
	C3, C4	КМ-56-Н30-0,022 мкФ +50 %-В -20	2	
	C5	К50-20-160 В-2 мкФ	1	
	C6	КМ-56-Н90-0,033 мкФ +80 %-В -20	1	
	C7	КМ-36-Н30-0,022 мкФ +50 %-В -20	1	
		Резисторы ОмЛТ		
	R1	ОмЛТ-0,25-150 КОм±10%	1	
	R2	ОмЛТ-2-2 КОм±10%	1	
	R3*	ОмЛТ-0,5-100 Ом±10%	1	
	R4	ОмЛТ-1-33 КОм±10%	1	
	R5	ОмЛТ-0,25-27 КОм±10%	1	
	R6	ОмЛТ-0,25-47 Ом±10%	1	
	R7	ОмЛТ-0,25-47 КОм±10%	1	
	V1...V4	Диоды 2Д202В	4	
	V5...V8	Диоды 2Д202Д	4	
	V9	Стабилитрон Д817А	1	
	V10...V13	Диоды 2Д102Б	4	
	V14...V16	Стабилитрон 2С591А	3	
	V17	Диод МД218	1	
	V18	Диод 2Д102Б	1	
	V19	Стабилитрон 2С551А	1	
	V20, V21	Диоды 2Д202Д	2	

68...300 Ом