



СТАБИЛИЗАТОР
 Схема электрическая принципиальная
 И23.233.122Э3

| Обозначение | Напря- жение, В | А ток | R1 | R2 | R3 |
|-------------|--------------------|----------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| И23.233.122 | 10 | 0,8 | ОМЛТ-0,5-33 кОм ±10% | С5-14В 0,5вт 0,2 Ом 5% | ОМЛТ-0,25-820 Ом±10% |
| --01 | 12 | 0,8 | ОМЛТ-0,5-33 кОм ±10% | С5-14В 0,5вт 0,2 Ом 5% | ОМЛТ-0,25--1,3 Ом±10% |

СТАБИЛИЗАТОР
 Перечень элементов И23.233.122 ПЭ3

| Зона | Поз. обозна- чение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------|------|------------|
| РЕЗИСТОРЫ | | | | |
| | R1 | (См. табл.) | 1 | |
| | R2 | (См. табл.) | 1 | |
| | R3 | (См. табл.) | 1 | |
| | R4 | С2-10-0,25-3,01 кОм±1% | 1 | |
| | R5, R6 | С2-10-0,25-825 Ом±1% | 2 | |
| | R7 | СП5-16-ВА 0,25 Вт-680 Ом±5% | 1 | |
| | R8 | С2-10-0,25-470 Ом±1% | 1 | |
| КОНДЕНСАТОРЫ | | | | |
| | C1, C2 | КМ-56-Н90-0,068 мкФ +80 %-В -20 | 2 | |
| | C3 | К50-20-16-100 мкФ | 1 | |
| | C4 | КМ-56-М1500-1000 нФ±10%-В | 1 | |
| | Д1 | Стабилитрон 2С156А | 1 | |
| | У1 | Матрица трансформная 2ТС613А | 1 | |

Конденсаторы С1, С2, С4 могут отсутствовать