



СТАБИЛИЗАТОР  
Схема электрическая принципиальная  
ИЭЗ.233.123ЭЗ

Обозначение	Напряжение, В	Ток, А	R2	R11
ИЭЗ.233.123 —01	100	0,3	ОМЛТ-0,125-4300Ω ±10% ОМЛТ-0,125-5100Ω ±10%	ОМЛТ-2-1,5кΩ ±10% ОМЛТ-2-5,6кΩ ±10%

СТАБИЛИЗАТОР  
Перечень элементов ИЭЗ.233.123 ПЭЗ

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<b>РЕЗИСТОРЫ</b>		
	R1	ОМЛТ-0,125-2,2 кОм±10%	1	
	R2	(См. табл.)	1	
	R3	ОМЛТ-0,5-39 кОм±10%	1	
	R4	ОМЛТ-0,125-6,8 кОм±10%	1	
	R5	ОМЛТ-1-12 кОм±10%	1	
	R6	ОМЛТ-0,125-470 Ом±10%	1	
	R7	ПТМН-0,5 ВТ-82 кОм±1% В	1	
	R8	ПТМН-0,5 ВТ-24 кОм±1% В	1	
	R9	СП5-16 ВА-0,25 Вт-4,7 кОм±5%	1	
	R10	СП-10-0,25-3,01 кОм±1%	1	
	R11	(См. табл.)	1	
	R12	ОМЛТ-0,5-1,8 Ом±10%	1	
		<b>КОНДЕНСАТОРЫ</b>		
	C1	КМ-46-Н30-0,033 мкФ ±50 %-В	1	
	C2, C3	К50-20-160-2 мкФ —20	2	
		<b>ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ</b>		
	Д1, Д2	Стабилитрон Д818Г	2	
	Д3	Стабилитрон Д814Д	1	
	Д4, Д5	Диод 2Д103А	2	
	Т1...Т3	Транзисторы П308	3	